

Manual Instalação: Grandstream Wave (Softphone)





(19) 3909-9662

**Passo2:** Em seguida inicie ele. Clique em **Configurações** 

www.bradial.com.brcontato@bradial.com.br

۵ 23% **ا** 

 $\langle \times \rangle$ 

3 DEF

6 MNO

9 WXYZ

203

Configs

#

### Passo1: Baixe o Grandstream Wave

	ull Oi 🗢	15:20		
		Histórico	Não ateno	
ndstream Wave 🚇				
am	h	- 1.4		
avaliações	Pigite Número de	e Telefone		
	1	2	ABC	
	4 сні	5	JKL	
	7 PQRS	8	TUV	
	*	0	+	
	KY KY	y 😲		

Passo3:

www.bradial.com.brcontato@bradial.com.br



#### (19) 3909-9662

www.bradial.com.brcontato@bradial.com.br

Data 25/01/2020 Versão 1.0

#### GS Wave (Softphone)

# Clique em Configurações de Conta

### Passo4:

Clique no sinal de + para Adicionar uma nova conta.

nii Oi 🗢		15:20		۵ 23% 💽					
		Configs			<b>111</b> Oi 🗢		15:21		O 23% 💽,
Configura	ações de Co	onta		>	<	Configu	urações de Co	onta	+
Configura	ações Avan	çadas		>					
Configura	ações Perso	onalizada	as	>					
Sobre A	/ersão			>					
Debug				>					
				-					
Contatos	Conf	Teclado	Mensagens	Configs	0				\$
					Contatos	Conf	Teclado Me	nsagens	Configs



(19) 3909-9662 www.bradial.com.br

Contato@bradial.com.br

Passo5:

Selecione Conta SIP

va Conta 🗸 Nome Ramal bradial.com.br:14395
Nome Ramal bradial.com.br:14395
bradial.com.br:14395
Numero do RAMAL
Numero do RAMAL
Senha do RAMAL
چ چ

## Passo6A:

Preencha as informações conforme seus dados fornecidos pela Bradial Telecom

<b>111</b> Oi 🗢		15:21		۵ 23% 💽
<	Adicio	onar Nova	Conta	
Contas Ger	néricas			
Conta UC	M (scan (	QR Code)		>
Conta UC	M (Seleci	ione image	em código Q	R) >
Conta SIF	,			>
Provedores	VoIP			
123Cloud				123Cloud
1VOIP 4 A	LL & SW	SS		ins
42NETMe	edia			4
A1				<b>A</b> ¹
Abronix				
Acestar T	elecoms	Hong Kong	g Ltd.	ACESTAR
Actio				actio
AITech				ech
(D) Contatos	Conf	Teclado	Mensagens	Configs



(19) 3909-9662

www.bradial.com.brcontato@bradial.com.br

### Passo6 B: EXEMPLO

Como fica após preencher as informações de seu usuário: Nome: Suporte Servidor: easyteam.bradial.com.br:14395 ID Usuário: 999 ID Autenticação: 999

Senha: \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### Passo7:

Após preencher os campos, clique no botão indicado para adicionar a conta.

ull Oi 🗢		15:23		Ö	23% 💽 '	
<	Adiciona	ar Nova C	Conta		$\checkmark$	
Nome de C	onta			Su	porte	
Servidor S	Р	eas	syteam	.mypal	bx.c	
ID do Usuá	rio SIP			999		
ID de Auter	nticação SI	Р			999	
Senha		••	•••••	••••	••••	
ID do Usuá de Voz	rio do Corr	eio				
Mostrar No	ome				I	
0		А		Não	C	
QW	ER	ΓΥ	U		Ρ	
AS	DF	GH	J	К	L	
▲ Z	x c	VB	Ν	М	$\bigotimes$	
123	Q	espaço		ret	orno	





### Passo8:

Após isso aguarde o marcador ficar VERDE para que sua conta esteja conectada ao servidor. NOTA: é comum ficar vermelho por alguns segundos

e depois ele se conectar.

### Passo9:

Pronto, ao clicar na tela inicial, nota que seu ramal estará Online (simbolizado pelo verde).

<b></b> I Oi 🗢	15:24	۵ 23% 💽			
<	Configurações de Co	onta 🕂	ul Oi 🗢	15:24	۵ 23% 💽
	<b>,</b>			Histórico Não atend	Suporte ∫
• s	Suporte		<b>202</b> <b>2</b> 9 202		14:51 <b>i</b>
			Digite Número	o de Telefone	×
			1	<b>2</b> ABC	3 DEF
			4 сні	<b>5</b> JKL	6 MNO
			7 PQRS	<b>8</b> TUV	9 wxyz
			*	0 +	#
Contatos	Conf Teclado Me	nsagens Configs			

Eljeder Souza Analista de Negócios

www.bradial.com.brcontato@bradial.com.br